




ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse: www.stella.com.br/suporte

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por:
STH Trading Importação
de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP: 88.317-100

Distribuído por:
Stella Importação e Exportação
de Luminárias Ltda
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí
Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100

Origem: China

Versão 5.0



TABELA DE INDICAÇÃO DE FONTES PARA PERFIS LED

Archi Perfis de Sobrepor 24V		Fontes				Fontes Dimerizáveis	
Referência	Potência	STH6894 15W	STH8895 25W	STH6896 60W	STH6897 100W	STH8899 40W	STH9881 STH9882 100W
STH20951BR/27 - 1 metro STH20951PTO/27 - 1 metro	5W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20953PTO/27 - 1 metro	7W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20961BR/27 - 1 metro STH20961BR/40 - 1 metro	11,5W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20961PTO/27 - 1 metro	14W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20963PTO/27 - 1 metro	18,5W	—	1 fonte	—	—	1 fonte	—
STH21973BR/27 - 1 metro STH20962BR/27 - 2 metros STH20962BR/40 - 2 metros	23W	—	1 fonte	—	—	1 fonte	—
STH20971BR/27 - 1 metro STH20971PTO/27 - 1 metro STH21973PTO/27 - 1 metro STH20962PTO/27 - 2 metros	28W	—	—	1 fonte	—	1 fonte	—
STH20973PTO/27 - 1 metro STH20964PTO/27 - 2 metros	37W	—	—	1 fonte	—	1 fonte	—
STH21974BR/27 - 2 metros	46W	—	—	1 fonte	—	—	1 fonte
STH20972BR/27 - 2 metros STH20972PTO/27 - 2 metros STH21974PTO/27 - 2 metros	56W	—	—	1 fonte	—	—	1 fonte
STH20974PTO/27 - 2 metros	74W	—	—	—	1 fonte	—	1 fonte

STELLA

Manual de Instalação

Archi

Perfil de Sobrepor 24V

STH20951BR | STH20951PTO
STH20953PTO |

STH20961BR | STH20962BR
STH20961PTO | STH20962PTO
STH20963PTO | STH20964PTO

STH20971BR | STH20972BR
STH20971PTO | STH20972PTO
STH20973PTO | STH20974PTO

STH21973BR | STH21974BR
STH21973PTO | STH21974PTO

ATENÇÃO



· Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte.

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



· Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

ATENÇÃO



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

ADVERTÊNCIAS



Não exceda a Potência Máxima de Saída, informada em watts (W), no corpo do produto.




Utilizar apenas com fonte Stella 24Vcc.

A utilização de tensão diferente da especificada pode ocasionar danos ao produto e à fonte.


INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DAS PRESILHAS:


Sugerimos o uso de 2 presilhas em perfis de 1m:



Sugerimos o uso de 4 presilhas em perfis de 2m:




Fixe as presilhas no forro com os parafusos que acompanham o produto.




ALIMENTAÇÃO 24Vcc:

Faça a conexão do perfil à fonte de alimentação, cuidando para não inverter os polos. Fio vermelho deve ir no polo positivo (+) e fio preto no polo negativo (-). É necessário prever um local de instalação para a(s) fonte(s) de alimentação.



Consulte a **Tabela de Indicação de Fontes** contida neste manual.

Após realizar a conexão do perfil à fonte de alimentação, fixe-o às presilhas.




ACESSÓRIOS DE MONTAGEM ADICIONAIS


Acessórios vendidos separadamente. Não compatíveis com as referências STH20951BR/27, STH20951PTO/27 e STH20953PTO/27.

Observação:
O perfil Archi de Sobrepor de 8mm permite corte a cada 3,15cm, conforme a marcação de corte da fita. Os demais modelos do Perfil Archi de Sobrepor permitem corte a cada 5cm, também de acordo com a marcação de corte da fita.


Kit de União Linear (STH20976)




PASSO 1
Remove a ponteira de acabamento.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.

Kit de União L (STH20977)




PASSO 1
Apoie a base do perfil sobre a superfície. Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


Kit de União L Teto-Parede (STH20978)




PASSO 1
Apoie a lateral do perfil sobre a superfície. Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.



PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.



PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.